



KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za stolare, autolimarske radnje, zanatlije i izvođače radova
- Odlična upravljivost postiže se baterijom u obliku konektora priključak koji smanjuje opterećenje ruku i održava ukupnu visinu niskom
- Lagani i tanak dizajn ga čini sličnim pneumatske brusilice koje obezbeđuju laku upotrebu i prenosivost.
- Optimalan dizajn ručke postavlja ručku blizu površine za brušenje uravnotežen centar gravitacije za preciznu kontrolu tokom finih operacija.
- Visoku efikasnost i snagu obezbeđuje 40 V mak XGT Li-Ion baterija sa BL motorom, obezbeđujući stabilno brušenje sa doslednom kontrolom brzine.
- Nisko održavanje i dugovečnost se postižu bez potrebe za vazdušne kompresore, periodično podmazivanje ili održavanje, smanjenje zastoja i povećanje produktivnosti.
- Alat takođe ima meki start, promenljivu kontrolu brzine, konstantnu kontrolu brzine, električna kočnica i funkcija protiv ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	B0002CG	B0004CG
Napon akumulatora	40 V max - XGT	
Orbite u minuti	6.000 - 10.000 min ⁻¹	
Prečnik orbite	ø 5 mm	ø 3 mm
Brusni disk	ø 150 mm	
Kabl za napajanje	1,6 m	
Dimenzije (D×Š×V)*	247 x 123 x 96 mm	246 x 123 x 96 mm
Težina*	0,98 kg	0,96 kg

* bez kabla za napajanje i adaptera za akumulatora

DOSTUPNO KAO

B0002CGZ bez baterije i punjača | B0004CGZ bez baterije i punjača

ISTAKNUTI PROIZVODI



Povezivanje bez napora
Adapter baterije alata besprekorno se povezuje umetanje konektora u alat, olakšana velika poluga za jednostavno korišćenje jednom rukom vezanost i nevezanost.



Točičić za kontrolu brzine
Omogućava izbor brzina rotacije koja odgovara raznim radnim uslovima

1. 6.000 min⁻¹
2. 6.500 min⁻¹
3. 8.000 min⁻¹
4. 9.500 min⁻¹
5. 10.000 min⁻¹



Opcije sakupljanja prašine
Ovaj alat nudi fleksibilnu mogućnost prikupljanja prašine, dozvoljavajući korisnici da biraju između samostalno sakupljanje prašine sa pričvršćenom vrećom za prašinu ili poboljšana kontrola povezivanjem na usisivač, u zavisnosti na potrebe aplikacije.



Optimalna kontrola i upravljivost
Dizajniran za preciznost, drška alata je postavljena blizu površine za brušenje i ima optimalno izbalansiran centar gravitacije, obezbedena odlična manevarska sposobnost za fine operacije

PRIBOR

Adapter baterije - 1,6 m
1914H3-6



Pojas
1914H8-6



AWS jedinica WUT01
198900-7



Adapter baterije - 5 m
1914H5-2



Podmetač 150
1914J3-0



Adapter bežične jedinice
WUT02 & WUT01
199790-1



Zaštitni poklopac
1914H7-8



Vreća za prašinu
122G32-0



BUKA

Nivo zvučnog pritiska (B0002CG): **78 dB(A)**
Nivo zvučnog pritiska (B0004CG): **77 dB(A)**
Nivo vibracija (B0002CG): **2,7 m/s²**
Nivo vibracija (B0004CG): **2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**
Kompatibilan: **BL4050F i BL4080F**

RELATED PRODUCTS



XGT 40 V max
VC004G
Akumulatorski
usisivač - AWS



XGT 40 V max
VC009G
Akumulatorski ranac
usisivač - AWS



XGT 40 V max
VC011G
Akumulatorski ranac
usisivač - AWS



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si