


**LXT****DUP180****AKUMULATORSKÉ MAKAZE ZA OREZIVANJE****BL MOTOR XPT****DOSTUPNE KAO**

DUP180Z bez akumulatora i punjača | DUP180T001 sa akumulatorom BL1850B, punjačem DC18WC i Makpac 3 koferom

**POSEBNOSTI PROIZVODA****LED indikator**

1. Lampica indikatora
2. Napajanje uključeno
3. Treperi: upozorenje za akumulator (kada je kapacitet 20% ili manji)
4. Trajno: Ukazivanje na grešku (ispraznjen akumulator, zaštita od toplote i preopterećenje)

**Motor bez četkica i bez jezgra**

To je vrsta DC motora koja nema gvozdeno jezgro u armaturi. Umesto toga ima kalem žice obmotan oko cilindrične cevi. Ovakav dizajn smanjuje inerciju i omogućava brže vreme odziva.

**Prilagođavanje otvaranja sečiva**

Birajte između četiri položaja otvaranja (ø 10/18/25/30 mm) da biste alat prilagodili debljini grana.

**Eksterni priključak za ulje**

Ulje za podmazivanje se može naneti bez prethodne demontaže noževa.

**BUKA**

Nivo zvučnog pritiska: **70 dB(A)**  
Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodne za baštovane, vlasnike kuća, one koji se bave negom drveća, cvećare, uzgajivače voća i ljubitelje bonsaija.
- Prekidač je povezan sa sečivom za precizno sečenje.
- 4 faze elektronskog prilagođavanja otvaranja sečiva u skladu sa debljinom grane.
- Lagan dizajn jer se akumulator povezuje sa alatom pomoću adaptera koji se može pričvrstiti na pojas.
- Motor bez četkica i bez jezgra u rukohvatu smanjuje prečnik i težinu rukohvata tokom orezivanja kako bi se smanjio umor korisnika.
- LED indikator se nalazi na prednjem delu kućišta radi lakše provere statusa alata.
- Prekidač za uključivanje i prekidač za prilagođavanje otvaranja sečiva su praktično pozicionirani jedan pored drugog na zadnjem delu rukohvata što omogućava laku kontrolu
- Kolo za zaštitu motora od preopterećenja, preteranog pražnjenja i pregrevanja
- Opremljene ograničavačem obrtnog momenta, električnom kočnicom i funkcijom protiv ponovnog pokretanja.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	LXT 18 V
Maks. kapacitet rezanja	ø 30 mm
Podešavanje otvaranja sečiva	ø 30/25/18/10 mm
Dužina kabla do adaptera akumulatora	1,4 m
Radna efikasnost*1	8000 rezova
Dimenzije (D x Š x V)*2	296 x 40 x 99 mm
Težina (EPTA)*2	0,68 kg

\*1 sa akumulatorom BL1860B i kada se seče grana čempresa debljine ø 15 mm | \*2 samo alat

**PRIBOR**

Gornji nož  
1913P4-4



Futrola za alat  
162C23-5



Doljni nož  
1913P3-6



Unutrašnji uložak za Makpac 3  
8357T6-9



Ulje za podmazivanje  
182470-6



Makpac 3  
821551-8

**POVEZANI PROIZVODI**

LXT 18 + 18 V  
**DUP362**  
Akumulatorske makaze za orezivanje



LXT 18 + 18 V  
**DUP361**  
Akumulatorske makaze za orezivanje



LXT 18 V  
**DUC150**  
Akumulatorska lančana testera za orezivanje



LXT 18 V  
**DUC101**  
Akumulatorska lančana testera za orezivanje



LXT 18 V  
**DUS158**  
Akumulatorska prskalica

**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.rs](http://www.makita.rs)