



DOSTUPNO KAO

VS001GZ bez akumulatora i punjača

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za čišćenje dvorišta, prilaza, trotoara i laganog otpada stambene, poslovne i javne prostore.
- Visoke performanse čišćenja se postižu pomoću dve glavne četke (električne rotacioni tip) sposoban za čišćenje velikog broja veličina otpada, kao što su cementni prah, iver, papirni otpad, plastične boce i još mnogo toga.
- Odlična prenosivost zahvaljujući značajno laganom dizajnu.
- Odličan radni deo sa smeštenim kontrolnim prekidačima i indikatorima na kontrolnoj tabli ručke.
- Promenljiva brzina rotacije četkice za glavnu i bočnu četku.
- Funkcija sakupljanja prašine smanjuje prašinu u vazduhu koju zahvataju četke.
- Mehanizam za čišćenje električnog filtera vibrira kako bi uklonio prašinu koja se zadržala filter, smanjujući začepljenje.
- Odlična mogućnost skladištenja sa sklopivom ručkom, što omogućava mašini da stoji uspravno za kompaktno skladištenje.
- Ova podešavanja treba da obezbede da se tekst čita glatko i efikasno prenosi informacije.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Širina čišćenja (glavna četka/bočna četka)	480 mm/650 mm
Kapacitet posude za prašinu	24 l
Brzina bez opterećenja (standardni/tihi režim)	glavna četka 500/350 min ⁻¹ bočna četka 160/115 min ⁻¹
Vreme neprekidnog rada (standardni/tihi režim)*	200/480 min
Dimenzije (D×Š×V)	830 x 677 x 1.146 mm
Težina*	33,1 kg

*Sa dva akumulatora BL4080F

ISTAKNUTI PROIZVODI



Odlična sposobnost skladištenja
Drška se može sklopiti da stoji mašina uspravna za kompaktno skladištenje u dimenzijama (D×Š×V) 830 x 677 x 467 mm.



Odličan operativni deo
Kontrolni prekidači i indikator nalaze se na kontrolnoj tabli drške.



Visina glavne četke točkić za podešavanje
Opseg podešavanja: oko 20 mm.



Visina bočne četke točkić za podešavanje
Opseg podešavanja: oko 15 mm

PRIBOR

Montaža za prenosno napajanje pakovanja i Makpac 1913F5-2



Kutija za lišć - 471 1913F7-8



BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **70 dB(A)**
Nivo vibracija: **2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020 and PDC1500, PDC1200 i PDC01**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max **UB001G**
Akumulatorska duvaljka - 17 N



36 V PDC connect **UB001C**
Akumulatorska duvaljka - 20 N



36 V PDC connect **UB003C**
Akumulatorska duvaljka - 24 N