



PDC1500

## POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodan za duvalice, trimere za travu, višenamenski alat, makaze za živu ogradu, lančane testere (osim za tip sa gornjim rukohvatom), teleskopske lančane testere, ugaone brusilice, akumulatorske čekić-bušilice, ručne sabijače za beton
- 36 V–40 V max litijum-jonski ledni akumulator, visok kapacitet klase 1500 Wh
- Kompatibilan sa 18Vx2 LXT, 40 V max XGT, direktan priključak 36 V
- Opremljen sa integrisanim baterijskim ćelijama
- Pojas za struk koji se može podesiti po visini za individualno prilagođavanje i udobnost
- Brzo uklonivi ranac omogućava upotrebu jedinice za stacionarno napajanje
- Glavni prekidač sa 8-časovnom funkcijom automatskog isključivanja
- Svetlosni indikator za napunjenost akumulatora pokazuje status akumulatora pomoću četiri zelena LED svetla
- Kompatibilan sa WetGuard/IPX4 kada se koristi sa kompatibilnim alatom/mašinom
- Stalac omogućava korisniku da PDC1500 postavi uspravno na odgovarajuću radnu površinu
- Obeležavajuće trake osiguravaju da korisnik ostane vidljiv čak i u mraku
- Punjač DC4001 koji se koristi sa PDC1200
- 7,5 sati do potpune napunjenosti sa punjačem DC4001
- Sklopivi rukohvat
- Osmišljen da produži radno vreme, naročito sa baštenskim alatom
- Kompatibilan sa različitim 2x18 V LXT, 40 V max XGT i svim PDC alatima za povezivanje
- U vezi kompatibilnosti sa određenim XGT i LXT modelima obratite se office@vermax.rs

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PDC1500

Kapacitet	43,5 Ah
Kapacitet energije	1.567 Wh
Dužina kabla	1,1 m
Vreme punjenja	7,5 sati*
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 312 x 131 mm
Težina	12,9 kg



18 + 18 V ADAPTER  
191J51-5



40 V MAX ADAPTER  
191N62-4



PDC CONNECT  
DIREKTNO POVEZIVANJE



## POSEBNOSTI PROIZVODA



**Pojas za struk koji se može podesiti po visini**  
Položaj pojasa za struk se može podesiti za individualno prilagođavanje i udobnost.



**Bolja ventilacija**



**Obrtni mehanizam na pojasu za struk smanjuje umor korisnika**  
Deo pojasa za struk okreće se oko uporišta kako bi se prilagodio položaju korisnika tokom rada.



**Kaiš koji prelazi preko grudi je dodat da bi se smanjila mogućnost da oba pojasa za nošenje preko ramena skliznu.**

## PRIBOR

Punjač DC4001  
191L00-4\*

